



说 明 书



D611

最高亮度 **2400** 流明

产品介绍

ORCATORCH D611是专为水肺潜水、洞穴潜水等水下探险活动设计的一款分体式磁控潜水手电。小巧灯头配合使用2节26650电池筒，使用时，将电池筒固定于身上，仅需手持灯头使用，在保证便携的同时，也兼顾了高亮和续航的要求。OrcaTorch特有的磁控开关，使用户在档位选择上也灵活多变，调光自如。

产品特点

- ✓ 采用Cree LED，亮度2400流明
- ✓ 使用2节26650电池
- ✓ 筒头筒身分离，更轻巧便携
- ✓ 全封闭磁控开关，防水能力强，水下操作自如
- ✓ 专业抗压防水结构设计，潜水深度达150米
- ✓ 防反接设计，防止电池反装对电路造成损害
- ✓ 过放保护功能
- ✓ 采用高强度航空级铝材
- ✓ 表面采用新一代钻石级抗腐蚀氧化处理
- ✓ 专业光学分析设计的铝合金光杯
- ✓ 双面镀膜防刮抗压钢化玻璃镜片

技术参数

ANSI/NEMA FL1	高亮档	中亮档	低亮档
亮度	2400流明	830流明	180流明
续航时间	2小时10分	6小时36分	22小时
最远射程	251米（陆地）		
最大光强	15790坎德拉		
防跌落高度	1米		
防水等级	水下150米		
工作电压范围	5.5~8.4 V		
尺寸	筒头: 82mm (长) x 50mm (直径) 电池筒: 194mm (长) x 40mm (直径)		
净重	580g (不包括电池)		
附件	2节26650电池、充电器、支架、O型圈		

注：以上参数按照国际手电筒测试标准ANSI/NEMA FL1所述测量方法，使用2节OrcaTorch 26650锂电池（3.7V, 4000mah）在实验室环境中测试所得。测试参数为近似值，可能会随着手电、电池和使用环境而发生变化。

操作说明

1. 开关机：装入电池拧紧所有连接处，默认开启低亮档，此时按电池筒上的磁控开关可关闭手电。
2. 档位切换：按磁控开关，进行高亮、中亮、低亮、关机的切换。
3. 手电在不连续使用的情况下，总续航时间将会显著延长。



尾部按键开关

1. 按照如图所示的正负极方向将电池装入电池筒。
2. 请勿反装，以免造成手电和电池的损坏。
3. 请勿使用超电压电池，以免损坏手电。
4. 请勿使用表面有破损或变形的电池，以免发生短路、爆炸、漏液等情况。



使用与维护

- ◆ 请勿将手电靠近强磁场，以避免磁控开关失效。
- ◆ 由于海水具有腐蚀性，请在使用后用清水冲洗手电表面，并擦干水份。
- ◆ 请勿将手电放在沙地上，以防止细沙进入手电开关或螺纹缝隙。
- ◆ 拧紧电筒所有连接处后方可入水。
- ◆ 每次潜水后请将电池取出。
- ◆ 请勿拆卸灯具头部密封部件，否则将会导致保修失效并可能损坏灯具。
- ◆ 请使用优质电池，并且当长期不用灯具时将电池从灯具中取出，否则可能因电池漏液或者爆炸，造成灯具损坏。

◆ 长期使用后，灯具的O型圈可能受到损坏。如果发现了这种情况，请您更换O型圈以维持手电的防水性能。为保持O型圈（密封胶圈）及螺纹旋动顺畅，请定期在其表面涂抹硅脂润滑。

◆ 请经常清洁灯具的导电接触面以保证灯具的正常工作，特别是当灯具出现异常的闪烁或者无法点亮的时候。以下是几个可能导致灯具出现异常的闪烁或者无法点亮的原因：

原因一：电池电量不足，需要更换。

解决方案：更换电池（装入新电池时请注意正负极方向）

原因二：螺纹或者PCB板的导电接触面或其他接触点被弄脏了。

解决方案：用酒精棉签清洁导电接触面或接触点。

如果上述方法无效，请联系经销商并按照售后服务条款保修。

保修条款

一、30天包换期：本产品自售出之日起30天内，在正常使用情况下，出现产品质量问题，客户可选择维修服务或者更换同型号同规格的新品。如同型号同规格的产品停止生产或因其他原因不能在合理时间内安排更换，则调换不低于原产品性能的同品牌产品。

二、1年免费保修期：本产品自售出之日起1年内，用户在正常使用情况下，出现产品质量问题，则享受免费维修服务。因使用不当或擅自改装、维修而引起的产品缺陷、损坏，不在保修范围内。

三、终身有限保修：在超过1年免费保修时间外，ORCATORCH将提供有偿保修服务，费用以实际更换材料费用为准，不另收取人工费用。

四、消费者保修时凭ORCATORCH《保修卡》、购物发票或收据、网上购物时销售商提供的销售凭证与经销商联系，由经销商对消费者提供服务，我公司将对经销商提供服务支持。

请通过官方网址 www.orcatorch.com 注册您的产品以获得1年延保。

警示：本产品亮度极高，请勿直视发光体，以免造成视力损伤。

深圳市拓飞电子有限公司

电话：+86-755-33560383 传真：+86-755-29454989

邮箱：info@orcatorch.com 网址：www.orcatorch.com

地址：中国深圳市宝安区西乡固戍润东晟工业园6栋7楼

邮编：518102



www.orcatorch.com